iProMOH-V5



LE DIFFUSEUR QUI FAIT TOUT

Le tout nouveau iProMOH- V5 à deux canaux d'Interalia fournit musique et message pour l'attente téléphonique et la diffusion en magasin pour rehausser l'expérience client. C'est la solution idéale pour la petite entreprise qui veut se démarquer en offrant une attente téléphonique qui illustre son image dynamique ainsi que pour la grande entreprise qui doit promouvoir son image de marque en gérant en continu des centaines de sites distinct.

Une nouveauté pour le iProMOH est la capacité de recevoir des flux de radio web qui peuvent être utilisés comme musique de fond et il peut également produire des flux audio RTP.

Puisque le iProMOH est compatible avec les technologies analogue et numérique, vous n'aurez pas à changer d'équipement si vous changez votre infrastructure.

Mono Site (SU) vs. Réseau (V4)

Caratéristiques	Mono Site-SU	Réseau-V4
Logiciel de gestion	SAM*	iMCM**
Gestion et mise-à-jour	USB	Réseau
Changement de liste de diffusion selon l'horaire	N	O
Mix de musique et message	O	O
Mode aléatoire - Musique	O	O
Insertion de message sur un flux de musique extérieur	O	O
Multi-utilisateurs	N	O
Rapports d'activités	N	O
Copie de sauvegarde	O	O

*SAM est gratuit – Téléchargement
**iMCM est vendu séparement

Le logiciel Simple Audio Mixer (SAM) est utilisé pour créer facilement une liste de diffusion de musique et messages qui est télécharger dans le iProMOH par une clé USB.

Le logiciel de gestion de contenu multisite (iMCM) est utilisé en mode réseau et permet une gestion simple des horaires de diffusion et des listes de messages et musiques dans différentes régions géographiques et fuseaux horaires distribués à plusieurs iProMOH pour fournir la meilleur expérience client.

interalia®
Delivering Messages: Simply. Clearly. Reliably.

iProMOH-V5



Connecteur WiFi

Bouton On/Off

USB
Mise à jour du contenu
Branchement de clavier et souris

Micro SD
(à venir)

OTG
(à venir)

Fente de sécurité Kensington



Canal 1

Canal 2

Sortie analogue

Entrée analogue

HDMI
Moniteur

SPDIF
(Futur)

Gigabit Ethernet Conecteur

Alimentation

iProMOH-V5™ Spécifications

N/P: 42000

Stockage média
- USB (SU) 500 Mo
- Réseau (iMCM) 11 Go
- Préchargé avec 4 minutes de musique libre de droit.

Canal d'entrée externe
- Analogue – 3.5 mm mono
- Flux réseau
  - Ethernet Gigabit 1000/100/10 BaseT
  - WiFi 11ac 2.4GHz/5GHz

Canaux de sortie
- Analogue – 3.5 mm inclus
- Flux réseau
  - Ethernet Gigabit 1000/100/10 BaseT
  - WiFi 11ac 2.4GHz/5GHz

Protôles de flux entrant
- Shoutcast, ICEcast

Protôcole de flux sortants
- RTP
- Multicast

Format audio compatibles
- AIFF, FLAC, PCM, MPEG4, MP3, WAV, WMA, OGG

HDMI
- Version 2

USB
- 3 X Version 2.0

Certifications
- FCC, CE, RoHS

Dimensions
- 12.7 cm/5 po. largeur X 2.4 cm/0.95 po. hauteur X 12.7 cm/5 po. profondeur

Poids
- 363 gr./12.8 on.

Alimentation
- Entrée: 100-240 VCA, 50-60 Hz, 0.5 A
- Sortie: 5 VDC - 3000 mA

Environnement d'exploitation
Temp -5℃ to 55 ℃
- humidité 5% - 95% (sans condensation)

Questions? Visitez www.interalia.com ou contactez-nous

Canada
6815 - 8th Street NE
Calgary, AB T2E 7H7
Phone: (403) 288-2706
Toll Free: (800) 661-9406
Fax: (403) 288-5935
Email: info@interalia.com

United States
701 - 24th Ave SE
Minneapolis, MN 55414
Phone: (403) 288-2706
Toll Free: (800) 661-9406
Fax: (403) 288-5935
Email: info@interalia.com

Europe
Kerkenbos 10-123
6546 BJ Nijmegen
The Netherlands
Phone: +31 858 882046
Email: info@interalia.com

interalia®
Delivering Messages: Simply. Clearly. Reliably.